

仕　様
- ■ 製品重量　約14.5kg
- ■ 電　　源　AC100V 50Hz/60Hz
- ■ 消費電力　110W
- ■ 制　　御　接点
- ■ 材　　質　アルミ製：ｹｰｽ/ﾛｰﾗｰ/ﾎﾞﾄﾑﾊﾞｰ
  スチール製：キャップ類他
- ■ ケースカラー(アルマイト塗装)
  ピュアホワイト

付　属　品
- ■ CUSW-1
  壁スイッチ　×１個
  ﾐﾆﾋﾟﾝﾌﾟﾗｸﾞ付ケーブル　×１本
- ■ セッティングブラケット　×２個
- ■ 電源コード(２ｍ)　×１本
- ■ 取付用ビスセット　×１式
  (六角レンチを含む)
- ■ 取扱説明書　×１冊

各　部　名　称

①	ｽｸﾘｰﾝ	ﾎﾜｲﾄﾏｯﾄｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ(WA) ※※-W
②	ｽｸﾘｰﾝｹｰｽ	ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ(W) ※※-W
③	ﾎﾞﾄﾑﾊﾞｰ(白)	
④	ﾎﾞﾄﾑｷｬｯﾌﾟ	
⑤	ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾎﾜｲﾄ(W) CLBS-W

オプション品
- ■ シーリングブラケット:CMB-CU
- ■ 推奨埋め込みボックス:SCB-1331
- ■ 赤外線リモコン　:CUWL-1

別途工事
- ■ 電気配線、配管工事(1次2次側共)
  ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ・ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ

※取付穴ピッチは推奨の位置です。任意で移動することができます。
※製品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。
※上黒寸法は工場出荷時500㎜です。リミッター調整により500㎜まで設定が出来ます。(図面は上黒500㎜)

壁スイッチ　S=1:10　/　ピンアサイン(RJ45接点制御)

CUSW-1





1. UP
2. STOP
3. DOWN
4. COM
5-8 不使用

各　部　詳　細　図

正面拡大図 S=1:10



注意･･･ｹｰｽ左側は電源ｹｰﾌﾞﾙ差込口がある為、ﾎﾞｯｸｽ等に入れる時はｽﾍﾟｰｽを70㎜以上空けて下さい。

天井取付時：右側面図 S=1:6



壁面取付時：右側面図 S=1:6



オプション　シーリングブラケット装着時 S=1:10

※シーリングブラケットは付属しておりません。別途お買い求めください。





セッティングブラケット S=1:8

ﾎﾜｲﾄ(W)　CLBS-W



本体左側面図



A	電源コネクター(AC100V用)
B	トリガーコネクター：φ2.5mm
C	外付赤外線受光器コネクター：φ3.5mm
D	LANコネクター：RJ45(接点制御)

KIKUCHI
KIKUCHI SCIENCE LABORATORY INC.
東京本社
東京都新宿区下落合3-12-35
TEL:03-3952-5131
FAX:03-3953-0051
http://www.kikuchi-screen.co.jp

REVISION	
2024.08.08	作図

Project title
CUBE series

Building
－

Drawing Title
CPE-120HDAW-W

No.	Scale
SYYH08B	A3 / 1:20
Check	Draw
KIKUCHI	Y.SAKATA

NOTE